

Uwagi:

1. Osprzęt dostarczony wraz z fontanną zabudować w proj. szafce SFZ.
2. Po trasie proj. linii kablowych ułożyć należy bednarkę FeZn30x4 celem uziemienia proj. latarni oświetleniowych i opraw dogruntowych.
3. Wszystkie połączenia bednarki w rowie kablowym wykonać należy jako spawane. Miejsca spawu należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
4. Szafkę SOU+SZ zabudować należy w pobliżu zestawu ZK+SP.
5. Stosować należy ograniczniki przepięć ze wskaźniekiem uszkodzenia (rozłącznikiem) o parametrach 0,28kV/5kA.
6. Na słupach proj. kable chronić rurami odpornymi na promieniowanie UV typu BE50 do wysokości 2,5m nad ziemią oraz 0,5m po ziemią.
7. Lokalizację rur ostonowych ustalić na podstawie projektu zagospodarowania terenu.
8. Uziemienie ograniczników przepięć wykonać należy jak osobne, w stosunku do uziemienia słupów latarni oświetleniowych.

Legenda:

- proj. kabel YAKXS4x16 (latarnie oświetleniowe)
- proj. kabel YAKXS4x16 (latarnie oświetleniowe)
- proj. kabel YKXSżo5x4 (zasilanie fontanny)
- proj. kabel YKXSżo3x2,5 (oświetlenie fontanny)
- proj. kabel YKXSżo3x2,5/YAKXS4x16 (oprawy dogruntowe)
- proj. bednarka FeZn30x4
- proj. latarnie parkowe (4 kpl.)
- proj. oprawy dogruntowe (4 kpl.)
- istn. urządzenia/przewody/osprzęt
- prop. urządzenia (wyk. oraz opracow. TAURON Dystrybucja S.A.)

L1
D1

FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C.
ul. Skalna 38/40, 42-200 Częstochowa
tel./fax /+48 34/361 70 25

INWESTOR:	GMINA PANKI ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki	
TEMAT:	Budowa oświetlenia zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zasilania fontanny w gminie Panki, dz. nr 173/2, 420/9, 491/1, 491/4	
Opracował:	mgr inż. Łukasz Kołt	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1679/POOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Skala: +/+	Rys. 3 Schemat ideowy	07.2013r